

МУЛЬТИМЕТРЫ

АНАЛОГОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ

ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ

1106

1109

1110

1009

1018A

1030

KEW MATE 2000/2001



CE



CE



CE



CE



CE

Диапазоны измерения постоянного напряжения	0,5/5/25/100/250/500В (5кОм/В)	0,1/0,5/2,5/10/50/250/1000В (20кОм/В)	0,3В (16,7кОм/В) 3/12/30/120/300/600В (20кОм/В)	400мВ/4/40/400/600В	400мВ/4/40/400/600В	400мВ/4/40/400/600В	600В	600В
Диапазоны измерения переменного напряжения	10/50/250/500В (2,5кОм/В)	10/50/250/1000В (9кОм/В)	12В (9кОм/В) 30/120/300/600В (9кОм/В)	400мВ/4/40/400/600В	4/40/400/600В	4/40/400/600В	600В	600В
Диапазоны измерения частоты				5,12/51,2/512Гц/5,12/51,2/512кГц/5,12/10МГц	10/100Гц/1/10/100/200кГц	5/50/500Гц/5/50/200кГц	0–10кГц (АС А) 0–300кГц (АС В)	0–10кГц (АС А) 0–300кГц (АС В)
Диапазоны измерения постоянного тока	200мкА/2,5/25/250А	50мкА/2,5/25/250А	60мкА/30/300А	400/4000мкА/40/400мА/4/10А			60А	100А
Диапазоны измерения переменного тока		15А		400/4000мкА/40/400мА/4/10А				
Диапазоны измерения сопротивления	3/30/300кОм	2/20кОм/2/20МОм	3/30/300кОм	400Ом/4/40/400кОм/4/40МОм	400Ом/4/40/400кОм/4/40МОм	400Ом/4/40/400кОм/4/40МОм	33,99МОм	33,99МОм
Децибеллы		•						
hFE		•						
Проверка диодов				•	•	•		
Температура	•		•					
Проверка батареи	•		•					
Измерение емкости				•	•	•		
Звуковая прозвонка			•	•	•	•	•	•
Стандарты безопасности			МЭК61010-1 КАТ. III 300В МЭК61010-2-031	МЭК61010-1 КАТ. III 300В МЭК61010-2-031	МЭК61010-1 КАТ. III 300В МЭК61010-2-031	МЭК61010-1 КАТ. III 600В МЭК61010-2-032	МЭК61010-1 КАТ. III 300В МЭК61010-2-031 МЭК61010-2-032	МЭК61010-1 КАТ. III 300В МЭК61010-2-031 МЭК61010-2-032
Источник питания	R6P(AA)(1,5В) x 1	R6P(AA)(1,5В) x 2 6F22(9В) x 1	R6P(AA)(1,5В) x 2	R6P(AA)(1,5В) x 2	LR44(1,5В) x 2	LR44(SR4) x 2	R03(AAA)(1,5В) x 2	R03(AAA)(1,5В) x 2
Габаритные размеры	130x85x38 мм	150x100x47 мм	94x140x39 мм	155x75x33 мм	107x54x10 мм	190x39x31 мм	128x87x21 мм	128x91x27 мм
Вес (приблизительно)	175г	330г	280г	260г	70г	100г	210г	220г

ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ МОДЕЛЬ 1051/1052/1061/1062

1062

НОВИНКА



CE

Высокая точность, эффективность и надежность измерений

- Основная погрешность постоянного тока 0,02% (1061/1062) и 0,09% (1051/1052).
- Большой ЖКИ на 50,000 единиц (1061/1062) и 6,000 единиц (1051/1052).
- Двойная индикация на ЖКИ для отображения значений переменного и постоянного тока, напряжения и частоты и т.п.
- Измерения True RMS.
- Измерения TRMS DC+AC (1061/1062).
- Широкая полоса частот (AC) от 10Гц до 100кГц (1062).
- Можно выбрать режим отображения значения True-RMS или MEAN (1051/1052).
- Время отклика удержания пикового значения до 250 мкс (1062).
- Фильтр низких частот для тестирования электропроводов (кроме 1061).
- Измерение низких сопротивлений малой мощности в чувствительных электронных схемах обеспечивается низким и безопасным испытательным током (1062).
- Функция калибровки пользователем.
- Сенсорный режим (1051/1052).

Безопасный и надежный дизайн. Широкий диапазон рабочих температур. Безопасная конструкция, позволяющая работать в промышленных условиях.

- Соответствует стандартам безопасности МЭК61010-1 КАТ. IV 600В, КАТ. III 1000В.
- Заглушки на разъемах для тестирования тока, позволяющие предотвратить неверное подсоединение измерительных щупов.
- Широкий диапазон рабочих температур: от -20 до 55°С (1061/1062), от -10 до 55°С (1051/1052).
- Предохранители стандарта UL (Лаборатории по технике безопасности - США) обеспечивают дополнительную безопасность.

Надежная поддержка при управлении результатами измерений (кроме 1051)

- Большая внутренняя память позволяет сохранять до 10000 результатов измерений в режиме регистрации, до 100 результатов измерений при сохранении вручную.
- Результаты измерений можно перенести в ПК или распечатать непосредственно с прибора (требуются дополнительные аксессуары).
- Управление результатами измерений при помощи специального ПО для цифровых мультиметров.
- Источник питания: R6(1,5В) x 4 (Автоматическое отключение примерно через 20 минут).
- Габаритные размеры: около 192x90x49 (1051/1052), около 192x90x49 (1061/1062).
- Вес: около 560г.

КЛЕЩЕВОЙ АДАПТЕР АС/ДС МОДЕЛЬ 8115

НОВИНКА



CE

- Позволяет расширить диапазоны переменного и постоянного тока практически любого мультиметра (ЦММ) без разрыва тестируемой схемы.
- При использовании KEW8115 с прибором KEW 1051/1052 можно настроить ЖКИ на считывание показаний непосредственно в амперах.

БРИС
НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Маркет

ООО «БрисМаркет»
124489, Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-т, д.10
+7 (499) 732-22-03, 734-96-39, 734-94-59
mail@bris.ru www.bris.ru



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

ПЕНЗА: +7 (8412) 49-11-03
УФА: +7 (3472) 37-01-60, 37-00-55
САМАРА: +7 (8462) 62-51-66, 62-51-59
РОСТОВ-НА-ДОНУ: +7 (863) 264-53-05, 292-36-48
КАЗАНЬ: +7 (843) 521-49-76
КОРОЛЕВ: +7 (495) 798-50-57, 510-67-37
ПЕРМЬ: +7 (342) 271-16-16, 260-34-67
ЕКАТЕРИНБУРГ: +7 (343) 254-46-47, 254-4740
УКРАИНА: +380 (44) 458-17-38, 458-0499

komenteh@mail.ru
uraloptim@yandex.ru
rksb@mail.ru
vebion-bbv@aanet.ru

www.komenteh.ru
www.electrograd.ru
www.roskomsnab.com
www.vebion.ru
kr_energo@mail.ru
www.pribor-service.ru
optimum-perm@mail.ru
www.prompribors.ru
etpgp@uct.ua